

公司自用加儲油設施地上儲油槽每月安全檢查表

年 月 日 星期 檢查人

項次	設備名稱	檢查項目及結果	檢查方法	改善或處理情形
一	儲油設備	1. <input type="checkbox"/> 槽體有無變形或銹蝕 2. <input type="checkbox"/> 通風口無腐蝕、安全網無銹破、無阻塞 3. <input type="checkbox"/> 排水閥無滲漏、操作靈活 4. <input type="checkbox"/> 進出油管主閥操作靈活、管線無彎曲、滲漏 5. <input type="checkbox"/> 可撓性金屬軟管無過度彎曲、滲漏、銹蝕 6. <input type="checkbox"/> 油槽基礎無變位、沉陷、積水、龜裂	目 視 目 視手動 目 視手動 目 視手動 目 視 目 視	
二	加油設備 (加油機)	1. <input type="checkbox"/> 沉油泵與油管接頭無滲漏(沉油式) 2. <input type="checkbox"/> 吸油管閘閥及接頭無滲漏(自吸式) 3. <input type="checkbox"/> 加油設備防爆配管良好	目 視 目 視 目 視	
三	消防設備	1. <input type="checkbox"/> 手提乾粉滅火器檢查紀錄卡紀錄完整 2. <input type="checkbox"/> 滅火器本體無損傷、銹蝕 3. <input type="checkbox"/> 噴嘴口無堵塞 4. <input type="checkbox"/> 噴嘴把手靈活(加壓式) 5. <input type="checkbox"/> 橡皮管無損傷、龜裂 6. <input type="checkbox"/> 橡皮管接頭旋緊、無銹蝕、束圈無龜裂 7. <input type="checkbox"/> 滅火車輪轉動靈活及橡皮管線纏繞正確 8. <input type="checkbox"/> 氣瓶壓力足夠	目 視 目 視 目 視手動 目 視手動 目 視手動 目 視手動 目 視手動 目 視	
四	電氣設備	1. <input type="checkbox"/> 各電氣設備插頭、插座無損壞，線路無鬆散裸露 2. <input type="checkbox"/> 各電氣設備漏電斷路器試鈕作用正常	目 視手動 手動檢查	
五	靜電接地裝置	1. <input type="checkbox"/> 收油口靜電接地裝置完整 2. <input type="checkbox"/> 電氣設備接地裝置完整、無脫落 3. <input type="checkbox"/> 接地電阻 <u> </u> 歐姆，在十歐姆以下(每年檢查一次)	目 視手動 目 視手動 實地測試	
六	安全標識	1. <input type="checkbox"/> 儲油槽區「嚴禁煙火」及加油區「熄火加油」、「嚴禁煙火」之警戒標誌完好。	目 視	
七	存量分析	1. <input type="checkbox"/> 全月總收油量、發油量、存油量應平衡	實地查核	

說明：

- 一、檢查結果良好或正常在☐內打—；不良在☐內打□，並於「改善或處理情形」欄內註明及追蹤。
- 二、使用儀器：測試接地電阻，請使用接地電阻測定器。
- 三、本表應保存二年。

公司自用加儲油設施地下儲油槽每月安全檢查表

年 月 日 星期 檢查人

項次	設備名稱	檢查項目及結果	檢查方法	改善或處理情形
一	儲油設備	1. <input type="checkbox"/> 各陰井之油氣濃度未逾 30%LEL 2. <input type="checkbox"/> 量油口蓋及墊圈完好 3. <input type="checkbox"/> 陰井內收油管法蘭及接頭無滲漏 4. <input type="checkbox"/> 通氣管口安全網無銹破無阻塞	實地測試 目視手動 目視 目視	
二	加油設備 (加油機)	1. <input type="checkbox"/> 沉油泵與油管接頭無滲漏(沉油式) 2. <input type="checkbox"/> 吸油管閘閥及接頭無滲漏(自吸式) 3. <input type="checkbox"/> 加油設備防爆配管良好	目視 目視 目視	
三	消防設備	1. <input type="checkbox"/> 手提乾粉滅火器檢查紀錄卡紀錄完整 2. <input type="checkbox"/> 滅火器本體無損傷、銹蝕 3. <input type="checkbox"/> 噴嘴口無堵塞 4. <input type="checkbox"/> 噴嘴把手靈活(加壓式) 5. <input type="checkbox"/> 橡皮管無損傷、龜裂 6. <input type="checkbox"/> 橡皮管接頭旋緊、無鏽蝕、束圈無龜裂	目視 目視 目視手動 目視手動 目視手動 目視手動	
四	電氣設備	1. <input type="checkbox"/> 各電氣設備插頭、插座無損壞，線路無鬆散裸露 2. <input type="checkbox"/> 各電氣設備漏電斷路器試鈕作用正常	目視手動 手動檢查	
五	靜電接地裝置	1. <input type="checkbox"/> 收油口靜電接地裝置完整 2. <input type="checkbox"/> 電氣設備接地裝置完整、無脫落 3. <input type="checkbox"/> 接地電阻在二十五歐姆以下(每年檢查一次)	目視手動 目視手動 實地測試	
六	測漏設備 (測漏管)	1. <input type="checkbox"/> 儲油槽測漏管功能良好(管蓋易開啟、深度夠) 2. <input type="checkbox"/> 儲油槽測漏管油氣濃度未逾 25%LEL	手動檢查 實地測試	
七	安全標識	1. <input type="checkbox"/> 儲油槽區「嚴禁煙火」及加油區「熄火加油」、「嚴禁煙火」之警戒標誌完好。	目視	
八	存量分析	1. <input type="checkbox"/> 全月總收油量、發油量、存油量應平衡	實地查核	

說明：

- 一、檢查結果良好或正常在☐內打—；不良在☐內打□，並於「改善或處理情形」欄內註明及追蹤。
- 二、使用儀器：測試油氣濃度，請使用可燃性氣體偵測器，測試接地電阻，請使用接地電阻測定器。
- 三、本表應保存二年。